

VoIP-Torstelle 1332-600

**VoIP-Torstelle im Sinthesi S2-Design.
Maximal 64 Ruftasten am Tableau oder mit Hilfe
einer numerischen Tastatur Direktwahl der
einzelnen Teilnehmer möglich. Kommuniziert mit
VoIP-Telefonen über SIP-Protokoll oder PC
(über Pop-up-Software + optionalem Headset).**

BASISMODULE

- 1332-630 Sinthesi S2-Basismodul mit Lautsprecher und Farbkamera**
Modulares System mit Sinthesi S2-Modulen
Modul mit Sprechkiemen und Farbkamera mit Beleuchtung, ohne Tasten
Jeder Klingeltaste können zwei Rufnummern zugeordnet werden
Anschluss einer numerischen Tastatur möglich (1332-640)
Tag/Nacht-Schaltung
2-Gruppen-Modus
Ruf-Weiterleitung (2-Gruppen-Modus)
Zwei unabhängige Schaltkontakte
Codes für Relaisaktivierung/Gesprächsbeendung
Integrierte Beheizung der Platine
Programmierung über Weboberfläche
Betriebssystem: Linux
Trafo, Rahmen, UP-Dose nicht inkludiert!
- 1332-625 Sinthesi S2-Basismodul mit Lautsprecher**
Modul mit Sprechkiemen, OHNE KAMERA
Sonst wie oben

TASTENMODULE

- 1332-631 Sinthesi S2-Basismodul mit 1 bis 4 Ruftasten**
bis
Basis-Tastenmodul, je nach Modul bis zu 4 Ruftasten
- 1332-634**
Erweiterbar um ein Modul 1148-14. Sollten mehr als 4 weitere Tasten
erwünscht sein so wird ein Modul 1332-434 verwendet, dann ein weiteres
passives Modul 1148-14 usw. (siehe Rückseite).
Bis zu 64 Tasten insgesamt, bei Verwendung der numerischen
Tastatur max. 24 Tasten!
Anschluss für CAT5-Kabel inkludiert
Verbindung der Module über Flachbandkabel
Trafo, Rahmen, UP-Dose nicht inkludiert!
- 1332-640 Numerische Tastatur**
IP-Adressen über numerische Tastatur direkt oder über
Kurzwahlspeicher wählbar. Beide Relais über Code aktivierbar.
Neben der numerischen Tastatur dürfen nur maximal 24 zusätzliche
Tasten angeschlossen werden!
Trafo, Rahmen, UP-Dose nicht inkludiert!
- 1332-434 Aktives Tastenmodul mit 4 Ruftasten**
Wird an Basismodul 1332-631 bis 1332-634 oder auch 1332-434 mittels
Flachbandkabel angeschlossen. An dieses Modul kann das passive Modul
1148-14 angeschlossen werden. Bis zu 64 Tasten insgesamt, bei Verwendung
der numerischen Tastatur max. 24 Tasten! (Siehe Rückseite)
Trafo, Rahmen, UP-Dose nicht inkludiert!

ZUBEHÖR

- 1039-44 8-Port-Switch, 4xPoE-, 4xStandard-Ports**
Switch für den Anschluss der VoIP-Torstelle mit 4x PoE-Ausgang und
4x Standard-Ausgang. Abmessungen: 235x28x100mm (BxHxT).
Tisch- oder Wandmontage
- 1148-14 Passives Tastenmodul mit 4 Ruftasten**
Tastenmodul Sinthesi S2 für die direkte Verdrahtung mit den Basismodulen
1332-631/634 oder dem aktiven Tastenmodul 1332-434.
- 9000-230 12VAC Transformator**
Versorgungsspannung des Basismoduls, Beleuchtung, Relais

Herausgeber: Dialog GesmbH, Design / Layout / Inhalt: Ing. Huber, Irrtümer vorbehalten

internet: www.urmet-dialog.at • e-mail: info@urmet-dialog.at

Urmet Dialog GmbH • A-1120 Wien • Längenfeldgasse 27
Tel. +43-1-815 35 08-0 • Fax +43-1-815 35 08-3

A-8020 Graz
Leuzenhofgasse 15
Tel. +43-316-71 46 18
Fax +43-316-71 46 18-22

A-5020 Salzburg
Gaisbergstraße 39
Tel. +43-662-64 19 33-0
Fax +43-662-64 19 33-15

A-4020 Linz
Wiener Straße 169
Tel. +43-732-60 66 99
Fax +43-732-60 66 98